

**Machine à brouillard**  
**HAZE MASTER**



**MODE D'EMPLOI simplifié**  
**Version de base de la Haze Master**  
**fente de débit du brouillard à orientation manuelle**

## **CONSIGNE IMPORTANTE**

**SEUL LE LIQUIDE « HAZER FLUID » DE LA MARQUE LE MAITRE DOIT ETRE UTILISE DANS CETTE MACHINE, SOUS PEINE DE L'ENDOMMAGER.**

**CE LIQUIDE EST EGALEMENT COMPATIBLE AVEC LES AUTRES MACHINES A BROUILLARD DE CETTE MARQUE FONCTIONNANT AVEC LE BREVET S.T.A.R. :**

**NEUTRON, NEUTRON XS, STADIUM HAZER, FAKE FLAME, M.V.S.**

## **MISE SOUS TENSION / EXTINCTION**

A la mise sous tension (commutateur sur la face arrière de la machine en bas à gauche), les diodes défilent durant quelques minutes, et l'afficheur vous annonce "PRE HEAT" en défilant, à savoir la phase d'auto-nettoyage de la machine. **NE PAS RECUPER LE COURANT A CET INSTANT.**

A l'extinction de la machine, **ARRETEZ D'ABORD** le débit de brouillard (voir fonction « HAZE ON/OFF » pour permettre un auto-nettoyage avant l'extinction complète. Coupez ensuite son interrupteur ON/OFF avant de la débrancher du secteur.

## **REGLAGE DES PARAMETRES EN MODE MANUEL**

Mettre le commutateur rotatif sur « MAN » vous avez alors l'accès au débit (potentiomètre de gauche) et à la ventilation (potentiomètre « FAN »).

## **REGLAGE DES PARAMETRES EN MODE DMX**

### **1/ Adressage de la machine en DMX :**

Pour affecter le canal de départ DMX512 d'une HAZE MASTER, mettre tout d'abord le potentiomètre « FAN » au milieu de sa course, puis mettre le commutateur à 3 positions sur la position « ADDR » à droite.

Changer alors le canal DMX en tournant le potentiomètre « FAN ».

Une fois le canal sélectionné et affiché, remettre d'un coup ce potentiomètre en position médiane, pour mémoriser dans la machine. L'affichage vous indique « PRG » pour vous confirmer que ce numéro de canal est bien programmé dans la mémoire non-volatile de la machine.

### **2/ Fonctionnement de la machine en DMX :**

Cette machine fonctionne sur 2 canaux, canal 1 : débit, canal 2 : ventilation. Le signal DMX512 se connecte en 3 ou 5 broches. En option, en W-DMX®.

**Pour toute question : [contact@newsolutionsdistribution.fr](mailto:contact@newsolutionsdistribution.fr)**